

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ada-71-zewnetrzna-karta-dzwiekowa-soundbox-usb-real-7-1-audio-adapter-spdif-in-out-p-256154.html>



ADA-71 Zewnętrzna karta dźwiękowa, Soundbox USB real 7.1 audio adapter, SPDIF in/out

Cena brutto	122,99 zł
Cena netto	99,99 zł
Numer katalogowy	AKAXNAAADA71001
Kod producenta	ADA-71
Kod EAN	8595247903037
Gwarancja	24 mc.
Oprogramowanie	Oprogramowanie Xear 3D umożliwia: ustawienie equalizera (10 equalizer pasmowy, 12 trybów wstępnie ustawionych) ustawienie głośności nagrywania i odtwarzania (możliwość ustawienia głośności poszczególnych głośników +12db aż -96db) ustawienie przemieszczeni
Złącza (karty dźwiękowe)	4x RCA
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11 Pro
Waga	158
Akcesoria w zestawie	Adapter USB 7.1 audio Kabel USB o długości 1 m Drukowany podręcznik instalacyjny Pakowane w pudełku kartonowym
Wymiary	142 x 92.5 x 28.5 mm
Interfejs	USB
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Zewnętrzna karta dźwiękowa USB 7.1-kanałowa AXAGON ADA-71 SOUNDbox rozbuduje komputer o dźwięk przestrzenny i wielką ilość wyjść i wejść audio.

Umożliwi przyłączyć tak głośniki stereo 7.1, 5.1, 4.0, 2.1 lub 2.0, jak i stereo słuchawki lub mikrofon.

Poza tym zawiera tak wejście analogowe line-in, jak i cyfrowe optyczne i współosiowe do nagrywania sygnału zewnętrznego, np. z instrumentów muzycznych lub odtwarzaczy DVD. Cyfrowe wyjście optyczne lub współosiowe umożliwia potem przyłączenie do wzmacniacza.

Przy pomocy wyrafinowanego oprogramowania Xear 3D możesz dostosować ustawienie efektów przestrzennych, equalizera lub funkcji Karaoke.



Wyjścia:

8kanałowe 16bitowe wyjście analogowe (4 x 3.5 mm stereo jack):

1. wyjście do głośnika centralnego / basowego,
 2. wyjście do bocznego głośnika lewego / prawego,
 3. wyjście do głośnika lewego / prawego, wyjście stereo do reproduktorów w wypadku konfiguracji 2-kanałowej,
 4. wyjście do tylnego głośnika lewego / prawego,
- wyjście 2-kanałowe analogowe 16bitowe na słuchawki (1x 6.3 mm stereo jack + 1x 3.5 mm stereo jack),
1 wyjście cyfrowe S/PDIF optyczne ze złączem Toslink i 1 wyjście cyfrowe S/PDIF współosiowe ze złączem RCA do przyłączenia adaptera do wzmacniacza, wsparcie AC3 pass-through.

Częstotliwość próbkowania, rozdzielczość i szum przetwornika wyjściowego (DAC):

analog - 44.1 / 48 kHz @ 16 bit do odtwarzania,
odstęp sygnału / szum (Output SNR) 96 dB,
zniekształcenie harmoniczne (Output THD+N) -88dB / 0.0056% (20 Hz ~ 20 kHz).

Wejścia:

wejście stereo mikrofonowe 16bitowe (2x 3.5 mm mono jack),
wejście 2-kanałowe analogowe 16bitowe line in (3.5 mm stereo jack) do nagrywania sygnału analogowego,
wejście 1 cyfrowe S/PDIF optyczne ze złączem Toslink i wejście cyfrowe S/PDIF współosiowe ze złączem RCA do nagrywania sygnału cyfrowego.

Częstotliwość próbkowania, rozdzielczość i szum przetwornika wejściowego (ADC):

analog - 44.1 / 48 kHz @ 16 bit do zapisu,
odstęp sygnału / szum (Input SNR) 88dB,
zniekształcenie harmoniczne (Input THD+N) -82dB / 0.008% (20Hz ~ 20 kHz).

Przyciski i wskaźniki:

przycisk MUTE do wyłączenia mikrofonu,
LED wskazywanie wyłączonego mikrofonu,
przycisk MUTE do wyłączenia dźwięku systemowego,
dwa przyciski do ustawiania głośności wyjścia dźwięku systemowego,
LED wskazywanie przyłączenia do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisji danych (migotaniem).

Dalsze właściwości:

Interfejs USB 2.0 full speed 12 Mbit/s i kompatybilny USB 1.1.
Przyłączenie za pomocą złącza USB 2.0 mini B female.
Kabel USB 2.0 USB type A male / USB mini B male długości 1 cm częścią pakietu.
Równoczesne nagrywanie i odtwarzanie full-duplex.
Prosta instalacja dzięki wsparciu Plug and Play.
Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.
Wspiera SCMS (Serial Copy Management System).
Odpowiada specyfikacji IEC60958.
Dolby digital audio streaming za pomocą wyjścia cyfrowego S/PDIF.
Zasilanie adaptera po magistrali USB (bus power) - nie jest wymagane żadne dalsze zasilanie dodatkowe.
Wymiary 142 x 92.5 x 28.5 mm.
Masa 158 g (bez kabla).
Wykorzystano chipset CMedia CM6206.

Oprogramowanie Xear 3D umożliwia:

ustawienie equalizera (10 equalizer pasmowy, 12 trybów wstępnie ustawionych),
ustawienie głośności nagrywania i odtwarzania (możliwość ustawienia głośności poszczególnych głośników +12db aż -96db),
ustawienie przemieszczenia głośników (Speaker Shifter),
wybór rodzaju i wymiarów środowiska nagłaśnianego (27 efektów - sala koncertowa, klub muzyczny, pokój..., 3 wielkości pomieszczenia odtwarzania),
ustawienie funkcji karaoke (pogłos, zmiana tonacji, redukcja wokalu),
ustawienie symulacji dźwięku przestrzennego na dwu głośnikach.

Wspierane OS:

MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 i najnowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i najnowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe).

Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie.

Uwaga: Do wykorzystania dźwięku wielokanałowego i cyfrowego wyjścia optycznego, należy zainstalować oprogramowanie Xear3D, które można pobrać z zakładki wsparcia produktu.

Pakiet zawiera:

adapter USB 7.1 audio,
kabel USB o długości 1 m,
drukowany podręcznik instalacyjny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR



PS COMPUTER Sp. z o.o.

/ BG / CN / ARA,
pakowane w pudełku kartonowym.