Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/cre-smp2a-czytnik-kart-identyfikacyjnych-and-sd-microsd-sim-card-pocketreader-usb-p-280831.html



CRE-SMP2A Czytnik kart identyfikacyjnych & SD/microSD/SIM card PocketReader USB

Cena brutto	**58,99 zł**
Cena netto	**47,96 zł**
Numer katalogowy	**AMAXNCUCRESMP2A**
Kod producenta	**CRE-SMP2A**
Kod EAN	**8595247906953**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Czytnik Smart Card	**Nie**
Interfejs (pamięci)	**USB 2.0**
Gniazda we/wy	**1 x Smart-Slot**
Typ kart pamięci	**TF (TransFlash/T-Flash)**
Standard pamięci SD / CF	**SD (8MB - 4GB)**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11 Pro**
Waga	**20**
Akcesoria w zestawie	**Czytnik Smart kart USB Adapter USB-C USB-A Podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA Pakowane w pudełku kartonowym z otworem do zawieszenia.**
Wymiary	**80 x 30 x 15 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Kompaktowy, podróżny czytnik kart Smart card / ID card AXAGON CRE-SMP2A PocketReader z interfejsem USB 2.0 zawiera również gniazda na karty SD, microSD i SIM. Czytnik kart obsługuje wszystkie popularne formaty kontaktowych kart elektronicznych, kart chipowych i innych kart stykowych, w tym kart płatniczych lub kontaktowe elektroniczne karty identyfikacyjne *.

Czytnik jest kompatybilny z większością narodowych aplikacji eID (elektronicznych kart identyfikacyjnych).

Dzięki gniazdu karty SIM w tym SW do zarządzającym SIM, gniazdem SD i gniazdem microSD, czytnik może być wykorzystywany do wykonywania kopii zapasowych i przesyłania danych.

Kompatybilność z wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi, takimi jak Windows, Linux Mac OS i Android umożliwia szerokie zastosowanie zarówno na komputerach i laptopach, jak również na telefonach i tabletach. W zestawie znajduje się

również adapter USB-C USB-A do podłączenia do urządzenia ze złączem USB-C. Obrotowa nasadka pomaga chronić złącze USB-A. Zaawansowana konstrukcja, wysokiej jakości wykonanie, antypoślizgowe podkładki i długi kabel zapewniają łatwą i bezproblemową obsługę.

Wejście:
Protokół USB 2.0 CCID.
Kompatybilność wsteczna z USB 1.1.
Połączenie z komputerem przez złącze męskie USB 2.0 typu A.
Połączenie z telefonem lub tabletem ze złączem USB-C dzięki przejściówce USB-C USB-A.
Do połączenia z telefonem ze złączem micro USB zalecamy redukcję OTG micro USB USB-A.

Czytnik kart:
Czytnik z obsługą czterech gniazd:
gniazdo Smart Card obsługuje karty kontaktowe ATM / CAC / ID / IC / SIS,
gniazdo microSD obsługuje karty microSD / microSDHC / microSDXC / TransFlash,
gniazdo SD obsługuje karty SecureDigital, SDHC, SDXC, MultiMedia Card, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC karty, miniSD, miniSDHC, MMC Micro karty z adapterem,
gniazdo SIM obsługuje karty SIM o standardowych rozmiarach (microSIM i nanoSIM z adapterem).

Specyfikacja obsługi kart elektronicznych:
Obsługa kart kontaktowych Smart ISO 7816 klasy A, B i C (5V, 3V i 1.8V).
Obsługa standardow ISO 7816, EMV 4.1 (EMV 2000 level 1).
Obsługuje protokoły T=0 and T=1, I2C, SLE 4432/42 (S=10), SLE 4418/28 (S=9).
Obsługa standardu PC Smart Card PC/SC 2.0.
Obsługa Microsoft Smart Card for Windows.
Obsługa kart I2C SLE4418, SLE4428, SLE4432, SLE4442, SLE4436, SLE5536, SLE6636, AT88SC1608, AT45D041.
Zgodność z Microsoft WHQL USB Smart Card Reader.
Zgodność ze standardem FIPS 201.

Specyfikacja obsługi kart pamięci:
Zgodność z SD 1.0/1.1 (SD - Secure Digital, do 2GB).
Zgodność z SD 2.0 (SDHC - Secure Digital High Capacity, do 32GB).
Zgodność z SD 3.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, do 2TB).
Zgodność z MMC i eMMC 3.x/4.0/4.1/4.2.

Dalsze właściwości:

- Kompatybilny ze sterownikem Microsoft USB-CCID.
- Obsługa Plug and Play.
- Jednoczesne korzystanie z karty SIM i gniazda microSD.
- SIMedit SW do edycji i tworzenia kopii zapasowych kontaktów - pobierz z zakładki wsparcie produktu na stronie www.axagon.eu.
- Wykrywanie włożenia karty Smart.
- Obsługa trybu gotowości, automatyczny tryb gotowości.
- Zasilanie czytnika poprzez magistralę USB (bus-power).
- Dioda LED sygnalizuje podłączenie portu USB komputera (trwałym świeceniem).

Wspierane systemy operacyjne:
MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 i nowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 i nowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.4.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym, Android 8 i wyższy.

* Uwaga: Czytnik obsługuje tylko karty z widocznymi złączami na powierzchni. Karty bez złączy działają przez system RFID i nie są obsługiwane przez ten czytnik.