

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/czujnik-ruchu-pir-z-zewnetrznym-sensorem-800w-360s-mce32-p-37461.html>



Czujnik ruchu pir z zewnętrznym sensorem 800W 360s MCE32

Cena brutto	27,99 zł
Cena netto	22,76 zł
Numer katalogowy	MOMCLSNMACMCE32
Kod producenta	MCE32
Kod EAN	5903292802893
Zasilanie (lista)	Sieciowe
Gwarancja	24 mc.
Alarm	Świetlny
Czujnik	Ruchu
Zasięg	6
Zasilanie	Sieciowe
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

Czujnik ruchu pir z zewnętrznym sensorem 800W 360° MCE32

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innym urządzeniami elektrycznymi co pozwala zaoszczędzić zużycie energii elektrycznej. Oświetlenie włączane jest za pomocą czujnika ruchu PIR, który działa na podczerwień. Pozwala on na włączenie oświetlenia pod wpływem ruchu obiektu wydzielającego ciepło. Wbudowany sensor oświetlenia pozwala na włączanie funkcji czujnika podczas pracy przy świetle dziennym.

- Źródło zasilania: 220-240V
- Częstotliwość zasilania: 50/60Hz
- Kąt widzenia: 120°-instalacja ścienna / 360°-instalacja sufitowa
- Zasięg czujnika (SENS): od 3m do 6m przy 24°C (do wyboru)
- Zakres czułości światła: 10LUX/2000LUX (regulowany)
- Temperatura pracy: -20/+40°C
- Czas świecenia: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 8min (regulowany)
- Pobór prądu: około 0.5W
- Max. moc czujnika:
 - 800W (żarówki żarnikowe)
 - 200W (żarówki energooszczędne i LED)
- Wysokość montażu: 1.8-2.5m (montaż ścienny)
- Wysokość montażu: 2.2-4m (montaż sufitowy)
- Stopień ochrony: IP20