Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/czujnik-ruchu-pir-z-zewnetrznym-sensorem-800w-360s-mce32-p-37461.html



Czujnik ruchu pir z zewnętrznym sensorem 800W 360s MCE32

Cena brutto	**27,99 zł**
Cena netto	**22,76 zł**
Numer katalogowy	**MOMCLSNMACMCE32**
Kod producenta	**MCE32**
Kod EAN	**5903292802893**
Zasilanie (lista)	**Sieciowe**
Gwarancja	**24 mc.**
Alarm	**Świetlny**
Czujnik	**Ruchu**
Zasięg	**6**
Zasilanie	**Sieciowe**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Czujnik ruchu pir z zewnetrznym sensorem 800W 360° MCE32

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innym urządzeniami elektrycznymi co pozwala zaoszczędzić zużycie energii elektrycznej. Oświetlenie włączane jest za pomocą czujnika ruchu PIR, który działa na podczerwień. Pozwala on na włączenie oświetlenia pod wpływem ruchu obiektu wydzielającego ciepło. Wbudowany sensor oświetlenia pozwala na włączanie funkcji czujnika podczas pracy przy świetle dziennym.

- Źródło zasilania: 220-240V
- Częstotliwość zasilania: 50/60Hz
- Kąt widzenia: 120°-instalacja ścienna / 360°-instalacja sufitowa
- Zasięg czujnika (SENS): od 3m do 6m przy 24°C (do wyboru)
- Zakres czułości światła: 10LUX/2000LUX (regulowany)
- Temperatura pracy: -20/+40°C
- Czas świecenia: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 8min (regulowany)
- Pobór prądu: około 0.5W
- Max. moc czujnika:
  - 800W (żarówki żarnikowe)
  - 200W (żarówki energooszczędne i LED)
- Wysokość montażu: 1.8-2.5m (montaż ścienny)
- Wysokość montażu: 2.2-4m (montaż sufitowy)
- Stopień ochrony: IP20