

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1008p-8-port-gigabit-poe-switch-60w-p-372981.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik GS1008P 8-Port Gigabit PoE+ Switch 60W

Cena brutto	162,99 zł
Cena netto	132,51 zł
Numer katalogowy	NUCUDSW8PG1008P
Kod producenta	GS1008P
Przepustowość (switche Gbps)	16
Liczba portów SFP56	Brak
Warstwa przełączania (switche)	L2
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów 10Gb	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Wymiary	155 × 86 × 26 mm
Rozmiar tablicy adresów MAC	8192
Waga	309
Liczba portów PoE+	4
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0-40°C Temperatura przechowywania: -40-70°C Wilgotność pracy: 10-90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 10-95% bez kondensacji
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Pobór mocy	60
Funkcje L2	IGMP Snooping Loop Prevention Loop Detection DSCP QoS 802.1p QoS
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Gwarancja	24 mc.
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Liczba portów PoE++	1
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Liczba portów 25Gb	Brak
Liczba portów SFP	Brak

Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Prędkość przekazywania (Mpps)	11.904
Akcesoria w zestawie	GS1008P Zasilacz Przewód zasilający Instrukcja instalacji
Liczba portów COMBO	Brak
Zasilanie	Metody zasilania: DC DC: 54 V 1,11 A Zasilanie: 60 W Maksymalny pobór mocy: 60 W Maksymalna moc bez PoE: 5 W
Liczba portów QSFP+	Brak
Obsługiwane protokoły i standardy	802.3i 10BASE-T 802.3u 100BASE-TX 802.3ab 1000BASE-T 802.3x Flow Control 802.3af PoE 802.3at PoE
Bufor pamięci (switche)	4
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Rozmiar ramki Jumbo	15
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	4

Opis produktu

Przełącznik GS1008P

IEEE 802.3at/af. Do 30 W na port.

Każdy port PoE dostarcza do 30 W mocy, dzięki czemu nadaje się do punktów dostępowych, kamer IP, systemów digital signage i większości innych urządzeń PoE.

Automatyczne odzyskiwanie PoE

Włącz funkcję Watchdog, aby monitorować aktywność portu. Jeśli podłączone urządzenie zawiesi się i przestanie przysyłać dane na 5 minut, Watchdog automatycznie uruchomi ponownie odpowiedni port PoE.

Priorytetyzacja pakietów danych na portach 1-2

Podłącz klientów wrażliwych na opóźnienia do portów 1-2 i włącz funkcję priorytetyzacji, aby zapewnić, że ich pakiety zostaną dostarczone jako pierwsze.

Rozszerzenie do transmisji 250 m na portach 1-4

W przypadku sieci dalekosieźnych włącz tryb rozszerzenia, aby połączyć klientów oddalonych o maksymalnie 250 metrów, ograniczając prędkość portu do 10 Mb/s.

Buduj solidne systemy o wyjątkowej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Poprawia niezawodność usług i skraca przestoje spowodowane przepięciami i wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).

- ESD: Contact 6kV; Air 8kV
- Surge: Power DM 2kV, CM 4kV; RJ45 CM 4kV

Ekranowane porty. Solidna metalowa obudowa.

Gwarantuje stabilną pracę dzięki ekranowanym portom Ethernet wykonanym ze stopu miedzi niklowanej i solidnej metalowej obudowy SPCC.