Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-xgs1250-12-zz0102f-p-351454.html

Przełącznik zarządzalny XGS1250-12-ZZ0102F



Cena brutto	**1 070,99 zł**
Cena netto	**870,72 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSZ12000006**
Kod producenta	**XGS1250-12-ZZ0102F**
Kod EAN	**4718937634453**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**1.5**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**71.42**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**1**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**96**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Pobór mocy	**20.06**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3x full duplex operation**

	and flow
Wymagania środowiskowe	**Temperatura: 0°C do 40°C/32°F do 104°F Wilgotność: 10% do 90% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C/-40°F do 158°F Wilgotność: 10% do 90% (bez kondensacji)**
Zasilanie	**100-240 V ~ 50-60 Hz**
Waga	**0.783**
Wymiary	**27 x 250 x 104 mm**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	**3**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP56	**Brak**

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny XGS1250-12-ZZ0102F

12 portowy zarządzalny przełącznik multigigabitowy z 3 portami 10G i 1 portem 10G SFP+

Aplikacje sieciowe Agile
Wyposażony w porty 1G, porty 10G Multi-Gigabit, a także port światłowodowy 10G, ta kombinacja portów jest w stanie jest w stanie obsłużyć szereg urządzeń sieciowych, takich jak iMac Pro, 10G NAS, serwery, WiFi 6 AP lub nowe płyty główne 2.5G. Unikalna 5-kolorowa dioda LED na panelu przednim umożliwia natychmiastowe sprawdzenie prędkości łącza. prędkość łącza.

Dlaczego Multi-Gigabit?
Rosnąca liczba nowych aplikacji zwiększa zapotrzebowanie na wyższą prędkość sieci. Porty Multi-Gigabit RJ-45 zapewniają więcej opcji prędkości dla sieci. Przed modernizacją sieci, należy określić szybkość sieci płyty głównej, komputera lub punktu dostępowego WiFi 6 AP i wybrać odpowiedni kabel sieciowy, aby osiągnąć maksymalną prędkość. prędkość.

Obecne okablowanie jest w porządku!
Wsparcie Multi-Gigabit jest w stanie wykorzystać istniejącą infrastrukturę kablową Cat 5e, aby zwiększyć prędkość sieci do 5 razyw celu ekonomicznej konfiguracji sieci.

Cichy szept, oszczędność energii w pracy
Dzięki wbudowanemu inteligentnemu wentylatorowi, który został zaprojektowany do automatycznego dostosowywania prędkości w zależności od temperatury urządzenia, dźwięk jest ledwo słyszalny podczas pracy przełącznika. Ponadto można wyłączyć diody LED portu Ethernet, aby nie rozpraszać uwagi, przełączając się w tryb LED ECO za pomocą przycisku na panelu przednim* lub interfejsu internetowego.**
* Funkcja dotyczy najnowszej wersji sprzętu.
** Nowość dlaFW V2.00.