Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-perses-8x-ex-sg1008pe-10-100-1000m-tx-poe-at-af-full-gigabit-poe-p-264741.html



Switch Perses 8X EX-SG1008PE 10/100/1000M TX PoE AT/AF, Full Gigabit PoE

Cena brutto	**340,99 zł**
Cena netto	**277,23 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSZ8P014312**
Kod producenta	**EX.14312**
Kod EAN	**5903148914312**
Uwaga	**CE+WEEE**
Pozostałe parametry	**Kontrolki LED: Zasilanie, LINK/ACT Zasilanie PoE (piny): 1/2/4/5 (+), 3/6/7/8 (-) Maks. moc wyjściowa pojedynczego portu: 36 W**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**0.148**
Liczba portów 10/100 Mbps	**2**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**

Przepustowość (switche Gbps)	**20**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**10**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**96**
Certyfikaty	**CE Class B FCC Part 15 Class B VCCI Class B C-Tick**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE802.3i IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3af IEEE802.3at**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C~40°C Wilgotność robocza:: 10%~90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**230 V**
Waga	**0.5**
Wymiary	**184 x 94 x 27 mm**

Opis produktu

Przełącznik PoE do monitoringu
Extralink PERSES to 10-portowy przełącznik PoE z 4 trybami pracy: AI QoS, AI VLAN, AI Extend oraz trybem inteligentnego zasilania. Tryb AI QoS idealnie nadaje się do zastosowania w monitoringu, ponieważ sprawia, że dane wideo przetwarzane są z najwyższym priorytetem, co skutkuje płynnością obrazu.

Separacja portów za pomocą funkcji VLAN
Dzięki trybowi AI VLAN porty 1-8 są od siebie odizolowane, co skutecznie tłumi burze rozgłoszeniowe oraz poprawia wydajność sieci.

Zasilanie kamer do 250 metrów oraz monitorowanie pracy urządzeń w czasie rzeczywistym
W trybie AI Extend porty od 1-8 mogą skutecznie przesyłać dane i zasilanie PoE na odległość do 250 metrów, co idealnie sprawdza się w systemach monitoringu podczas zasilania kamer oraz punktów dostępowych. W trybie AI PoE przełącznik samoczynnie wykrywa stan pracy podłączonego urządzenia, a gdy stwierdza nieprawidłowości, automatycznie uruchamia urządzenie ponownie

Jak działa switch PoE?
Extralink PERSES obsługuje standard IEEE 802.3af/at, automatycznie wykrywa i identyfikuje urządzenia PoE, które są zgodne z tym standardem i zapewnia im zasilanie, nie ma możliwości uszkodzenia sprzętów działających w innych standardach, ponieważ przełącznik nie dostarczy im zasilania.

- Tryb AI Extend: porty 1-8 obsługują zasilanie na odległość 250 metrów (należy użyć kabla kat. 5e lub kat. 6)
- Tryb AI VLAN: izolowanie portów 1-8
- Tryb AI QoS: dostosowanie priorytetu pakietów danych wideo, co poprawia płynność transmisji monitoringu wideo
- Tryb AI PoE: automatyczne wykrywanie nieprawidłowo działających urządzeń, wyłączanie zasilanie PoE na portach, do których podłączone są takie urządzenie i ponowne uruchamianie zasilania
- Obsługa standardu IEEE 802.3af/at
- Obsługa Auto MDI/MDIXStore-and-forward
- Zabezpieczenie obwodu zasilania, ochrona urządzeń końcowych
- Konstrukcja bez wentylatora - oszczędność energii
- Funkcja oszczędzania energii na portach nieużywanych