

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-armac-office-line-int-2x-schuko-o-650f-lcd-p-226064.html>



## UPS ARMAC OFFICE LINE-INT 2X SCHUKO O/650F/LCD

Cena brutto	<b>217,99 zł</b>
Cena netto	<b>177,23 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIARMUPS0013</b>
Kod producenta	<b>O/650F/LCD</b>
Kod EAN	<b>5901969406627</b>
Wysokość produktu	<b>141 mm</b>
Czas ładowania baterii (90%)	<b>6 h</b>
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	<b>20 min</b>
Szerokość produktu	<b>85 mm</b>
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	<b>3 min</b>
Głębokość produktu	<b>305 mm</b>
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>4,6 g</b>
Ilość portów RJ-45	<b>2</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Kabel USB w zestawie	<b>Nie</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Zimny start	<b>Tak</b>
Układ	<b>Tower</b>
Napięcie baterii	<b>12 V</b>
Rodzaj baterii	<b>Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>45 - 65 Hz</b>
Napięcie wyjściowe	<b>230 V</b>
Typy wyjść AC	<b>Typu F</b>
Poziom hałasu	<b>45 dB</b>
Topologia UPS	<b>Technologia line-interactive</b>
Pojemność baterii	<b>7 Ah</b>
Przebieg falowy	<b>Sinus</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>195 V</b>

Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	<b>255 V</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>145 V</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>290 V</b>
Moc rzeczywista	<b>390 W</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>650 VA</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>2 x gniazdo sieciowe</b>
Frekwencja wyjściowa	<b>50 Hz</b>
Częstotliwość danych wejściowych	<b>45 - 65 Hz</b>
Auto-restart	<b>Tak</b>
Automatyczny test baterii	<b>Tak</b>
Liczba baterii	<b>1</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>2 - 6 ms</b>
Funkcje ochrony zasilania	<b>Krótkie spięcie,Bezpiecznik wejściowy,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przed rozładowaniem baterii,Ochrona przed zwarcie</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>LCD</b>
Technologia baterii	<b>Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Ostrzeżenia	<b>Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 45 °C</b>
Liczba obsługiwanych baterii	<b>1</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M