Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 19:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-keor-spe-rack-2u-3kva-p-298206.html

Zasilacz awaryjny Keor SPE Rack 2U 3kVA



Cena brutto	**4 531,99 zł**
Cena netto	**3 684,54 zł**
Numer katalogowy	**AULGRL2U3110720**
Kod producenta	**311072**
Kod EAN	**3414972083454**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**2700**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**6**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba akumulatorów	**6**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**4**
Porty zasilania wy.	**1 x IEC-C19**
Porty zasilania we.	**IEC-C20**
Moc pozorna	**3000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzeciążeniowe (OPP)**
Gniazda we/wy	**1 x EPO**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza (°C): 0 - 40 Wilgotność względna (%): 0-95 bez kondensacji Poziom hałasu w odległości 1 m (dBA): poniżej 50 Szacunkowa zawartość materiałów pochodzących z gospodarki o obiegu zamkniętym: w przybliżeniu 41% Wskaźnik przydatności do recy**
Waga	**29.3**
Wymiary	**440 x 86,5 x 600 mm (2U)**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny Keor SPE Rack 2U 3kVA

Legrand KEOR SPE R/T 2200 to bezprzerwowy zasilacz UPS wykonany w technologii Line interactive o mocy znamionowej 3000VA - 2700W. Pracą urządzenia zarządza wysokiej jakości dedykowany mikroprocesor. Zasilacz posiada możliwość uruchomienia testów auto diagnostycznych oraz funkcję zimnego rozruchu. Zasilacz KEOR SPE RT może być używany zarówno w konfiguracjach typu tower, jak i rack.

KEOR SPE R/T 3000 został wyposażony w hermetycznie zamknięte akumulatory ołowiowe z regulowanym zaworem, które gwarantują minimalny czas podtrzymania wynoszący 8 minut przy 80% obciążenia. Akumulatory można łatwo wymienić dzięki specjalnym pokrywom znajdującym się z przodu zasilacza UPS.

Obecność elektronicznego stabilizatora napięcia (AVR) w zasilaczu zapewnia wysoką stabilność napięcia wyjściowego oraz skuteczną ochronę przed zakłóceniami w sieci elektrycznej.

Zasilacz UPS posiada szereg gniazd wyjściowych 2 x (4 x IEC320-C13) + (1 x IEC 320-C19) przy czym jedna grupa gniazd może być programowalna. KEOR SPE R/T 3000 może być podłączony do komputera PC poprzez port SNMP, USB lub szeregowy RS232, co pozwala na wygodne monitorowanie jego pracy, za pomocą darmowego oprogramowania, a także na awaryjne wyłączenie systemów operacyjnych Windows oraz Linux.

Zasilacz posiada 5-przyciskowy panel sterowania, ekran LCD oraz 3 diody LED stanu pracy zasilacza:

- ZIELONA: Poprawna praca. Obciążenie jest zabezpieczone.
- ŻÓŁTA: Obciążenie jest zasilane z baterii UPS, ale alarm jest aktywny, wymagana jest kontrola.
- CZERWONA: obciążenie nie jest zasilane przez UPS. Występuje stan awaryjny.

Wyświetlacz LCD pozwala odczytać:

- Tryb pracy
- Pomiary:

a) Napięcie wejściowe oraz wyjściowe/częstotliwość
b) Moc czynna i pozorna
c) Procent obciążenia
d) Napięcie akumulatora
e) Procent naładowania akumulatora
f) Czas podtrzymania
g) Temperatura otoczenia

- Alarmy i błędy

Zasilacz KEOR SPE R/T 3000 posiada oznaczenie CE zgodnie z dyrektywami 2014/35 i 2014/30 oraz został zaprojektowany i zbudowany zgodnie z następującymi normami:

- EN 62040-1 "Wymagania ogólne i bezpieczeństwa dotyczące zasilaczy UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla operatora"
- EN 62040-2 "Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)"
- EN 62040-3 "Wymagania dotyczące właściwości użytkowych i metod badań"