

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-specline-avr-700-p-77500.html>



Zasilacz awaryjny SPECLINE AVR 700

Cena brutto	740,99 zł
Cena netto	602,43 zł
Numer katalogowy	AUEVEL1ZSL700AV
Kod producenta	W/SPCATO-000K70/00
Kod EAN	5907683605216
Wymagania środowiskowe	Temperatury pracy: 0 - +40 °C Chłodzenie: Naturalne
Waga	5.5
Wymiary	40.5 x 12 x 12.5 cm
Pozostałe parametry	Maksymalna moc wyjściowa 30 sec.(pozorna / czynna): 700 VA / 400 W Przyłącze zasilania UPS: Zaciski śrubowe tulejka max. 2,5 mm2 (linka) Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd): Zaciski śrubowe tulejka max. 2,5 mm2 (linka) Przyłącza DC (moduł bateryjny)
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Uwaga	CE+WEEE
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Moc czynna (W)	200
Gwarancja	24 mc.
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	3
Napięcie	230
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	150
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	75
Czas ładowania	10
Porty zasilania wy.	Zaciski wyjściowe
Porty zasilania we.	Zaciski wejściowe
Moc pozorna	350 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwzwarciowe (SCP)

Opis produktu

SPECLINE AVR 700 to najnowsza seria zasilaczy przeznaczonych przede wszystkim do zabezpieczenia pracy kotłów centralnego ogrzewania, układów solarnych, kominków z płaszczem wodnym, pomp, układów sterowania oraz automatyki. Zasilacze SPECLINE AVR 700 wraz z modułem bateryjnym (lub akumulatorem samochodowym) zabezpieczają podłączone urządzenia przed spadkami i zanikami napięcia w sieci oraz eliminują możliwość ich uszkodzeń w wyniku przebiegów mogących wystąpić w sieci elektroenergetycznej.

Oferowana seria zasilaczy wyposażona została w układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający), który umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki, bez zużywania energii z akumulatorów.

Zasilacze SPECLINE AVR 700 nie posiadają wbudowanych akumulatorów w celu zapewnienia awaryjnego podtrzymania zasilania należy podłączyć zewnętrzny moduł bateryjny lub akumulator samochodowy.

- Możliwość podłączenia do trzech modułów bateryjnych (o pojemności 42 Ah każdy) lub akumulatora samochodowego o pojemności do 150 Ah wydłużenie czasu awaryjnego podtrzymania zasilania.
- System CDS (Clear Digital Sinus) umożliwia generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o sinusoidalnym kształcie (przy pracy bateryjnej).
- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR podwyższający - umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez użycia akumulatorów.
- Zimny start - możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączenia do sieci zasilającej.
- Synchronizacja z siecią.
- Mikroprocesorowa kontrola parametrów.
- Dźwiękowa sygnalizacja rozładowania baterii.
- Automatyczny powrót na zasilanie sieciowe po pojawieniu się napięcia sieciowego o wymaganych parametrach.
- Odporność na przeciążenia.
- Zabezpieczenie przed zwarciami.
- Wygodny i uniwersalny sposób podłączania okablowania.