Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 19:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-sinline-1200va-780w-l-inter-hid-p-179798.html



Zasilacz awaryjny UPS SINLINE 1200VA/780W L-inter. HID

Cena brutto	**1 629,99 zł**
Cena netto	**1 325,20 zł**
Numer katalogowy	**AUEVEL2TSL12HID**
Kod producenta	**W/SL00TO-001K20/07**
Kod EAN	**5907683606527**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**780**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**3**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**7**
Liczba akumulatorów	**2**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**4.5**
Czas ładowania	**7**
Porty zasilania wy.	**4 x typ C/F (Schuko)**
Porty zasilania we.	**Typ F Schuko**
Oprogramowanie	**PowerSoft Professional**
Moc pozorna	**1200 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzwarciowe (SCP)**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Waga	**14.5**
Wymiary	**19 x 16.5 x 48 cm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Generacja zasilaczy serii SINLINE USB HID umożliwia pełną ochronę zasilania zaawansowanych serwerów jedno i wieloprocesorowych, komputerów PC, terminali komputerowych oraz małych i średnich sieci.

- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający) - umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez użycia akumulatorów.

- System Clear Digital Sinus (CDS) - umożliwia generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o czystym, sinusoidalnym kształcie przy pracy bateryjnej.
- System Cool Battery Charging (CBC) - szybki i sprawny układ ładowania, który powoduje skrócenie czasu ładowania oraz wydłużenie okresu eksploatacji akumulatora zasilacza awaryjnego.
- Zabezpieczenia przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, przed nieprawidłowym podłączeniem.
- Filtr sieci LAN (1 Gbit/s) umożliwia zabezpieczenie karty sieciowej przed skutkami oddziaływania przepięć.
- Interfejs komunikacyjny USB HID zgodny z HID Power Devices możliwość współpracy UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania (zasilacz widoczny w systemie jako bateria).
- Zimny start - możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączenia do sieci zasilającej
- Sygnalizacja akustyczno-optyczna
- Rozszerzone progi przełączania (możliwe do ustawienia za pomocą oprogramowania PowerSoft) o następujących wartościach:
  - sieć - ups: ~145V - ~280V +/- 2%
  - ups - sieć: ~150V - ~275V +/- 2%
- PowerSoft Professional bezpłatne oprogramowanie monitorująco - zarządzające pracą zasilaczy
- Zaawansowana konfiguracja zdarzeń - możliwość tworzenia reguł uwarunkowanych od trybów pracy zasilacza, komunikatów oraz alarmów.
- Opóźnienie przed ponownym załączeniem wyjścia zasilacza (wykorzystywane z opcją ponownego załączenia komputerów w systemach BIOS)