Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lwb2-uchwyt-scienny-uchylny-do-monitorow-32-43-cali-vesa-100x100-400x300-60-kg-p-314272.html



LWB2 Uchwyt ścienny uchylny do monitorów 32-43 cali VESA 100x100 - 400x300 60 kg

Cena brutto	**258,99 zł**
Cena netto	**210,56 zł**
Numer katalogowy	**TLEDBLALWB20000**
Kod producenta	**WUSC-LWB2c-B**
Kod EAN	**5908252960217**
Wymiary	**541 x 77 x 340 mm**
Pozostałe parametry	**Maks. odległość od powierzchni mocowania: 77 mm Min. odległość od powierzchni mocowania: 77 mm Maks. rozstaw śrub mocujących urządzenie: 480 mm x 310mm Min. rozstaw śrub mocujących urządzenie: 50 mm x 85mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Uchwyt narożny (uchwyty TV)	**Nie**
Standard VESA	**100 x 100**
Regulacja wysięgu	**Nie**
Regulacja w pionie (max)	**12**
Przeznaczenie (uchwyty)	**Telewizory**
Przekątna ekranu (min.)	**32**
Przekątna ekranu (maks.)	**43**
Rodzaj uchwytu	**Ścienny**
Obciążenie (maks.)	**60**
Waga	**3.3**
Materiał	**Metal**

Opis produktu

LWB2
Uniwersalny Uchylny Uchwyt Ścienny do ekranów 32-43 cale
Zaprojektowany z myślą o mniejszych ekranach o przekątnej do 43 i wadze do 60 kg. Dzięki licznym otworom montażowym w płycie nośnej, możliwy jest montaż LWB2 na różnego rodzaju powierzchniach ściennych: zarówno betonowych, jak i

drewnianych. Zabezpieczenie ekranu przed upadkiem, solidne wykończenie, a jednocześnie nowoczesny design, pozwalają na zastosowanie LWB2 w różnych pomieszczeniach. Instalacja ekranu na ścianie zwiększa ilość wolnego miejsca w pomieszczeniu, natomiast możliwość pochylania ekranu 12/+6 poprawia komfort oglądania dla użytkownika.
Uchwyt uniwersalny do mocowania ekranów różnych marek

- Solidne i trwałe wykonanie z elementów metalowych, malowanych proszkowo
- Płyta nośna zawiera liczne otwory pozwalające na montaż na powierzchniach betonowych i drewnianych
- Możliwość pochylania ekranu od -12 do +6
- Zabezpieczenie ekranu przed upadkiem
- W zestawie komplet elementów do montażu ekranu
- Szybki i łatwy montaż
- Możliwość przesunięcia ekranu na boki po założeniu na płytę ścienną przed dokręceniem śrubek zabezpieczających