

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tecnoware-era-plus-1600-zasilacz-ups-technologie-line-interactive-1-6-kva-1120-w-2-x-gniazdo-sieciow-p-344938.html>



Tecnoware Era Plus 1600 zasilacz UPS Technologia line-interactive 1,6 kVA 1120 W 2 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	388,99 zł
Cena netto	316,25 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAKE8
Kod producenta	FGCERAPL1602SCH
Kod EAN	8026475175816
Regulacja napięcia wyjściowego	5%
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Waga produktu	5 kg
Typy wyjść AC	Typu F
Diody LED	Tak
Typ portu USB	USB Typu B
Szerokość produktu	101 mm
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	10 min
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 55 °C
Liczba faz wejściowych	1
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 300 m
Poziom hałasu	40 dB
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,6 kVA
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	276 V
Port USB	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V

Głębokość opakowania	340 mm
Przebieg falowy	Sinus
Współczynnik mocy	0,7
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Wysokość opakowania	220 mm
Stopień ochrony IP	IP20
Głębokość produktu	279 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Wysokość produktu	142 mm
Liczba faz wyjściowych	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Czas odpowiedzi (typowy)	2 ms
Certyfikaty	CE
Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Liczba portów USB 2.0	1
Moc rzeczywista	1120 W
Układ	Kompaktowy
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	172,5 V
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Szerokość opakowania	180 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M