

# Trójfazowy elektroniczny licznik z resetem | miernik zużycia energii na szynę DIN | 400V | 100A | LCD | LED | 4P

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **103,99 zł** |
| Cena netto | **84,54 zł** |
| Numer katalogowy | **QUQOLME00050980** |
| Kod producenta | **50980** |
| Kod EAN | **5901878509808** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Zasilanie (lista) | **Nie dotyczy** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Lokalizator kabli | **Nie** |
| Waga | **330** |
| Akcesoria w zestawie | **Licznik energii Instrukcja obsługi Karta gwarancji** |
| Wymiary | **65 x 75 x 100 mm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Szary** |

## Opis produktu

**Inwestycja w oszczędność i kontrolę zużycia energii**

Licznik elektroniczny poboru prądu **pozwala na bieżąco monitorować poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki trójfazowe zasilane prądem przemiennym 230V/400V** o częstotliwości 50Hz. Urządzenie **posiada wskaźnik LED**, który sygnalizuje o poborze energii, dioda miga z częstotliwością, która jest zależna od pobieranej energii ze stałą impulsowania 400imp/kWh. **Wyświetlacz LCD**, wskazuje wartość pobranej energii przeliczonej na podstawie liczby impulsów. Miernik przeznaczony do **montażu w rozdzielnicach na szynie DIN TH35**. Dodatkowym atutem produktu jest **bardzo łatwa obsługa i niewielki rozmiar**, który z pewnością ułatwi instalację urządzenia.

**Wygodne i precyzyjne monitorowanie**

Licznik zużycia prądu Qoltec to nie tylko precyzyjne narzędzie do monitorowania zużycia energii, ale także **kompaktowe i łatwe w obsłudze urządzenie**. Dzięki niewielkim rozmiarom, instalacja jest niezwykle prosta i szybka, co sprawia, że idealnie nadaje się zarówno do zastosowań domowych, jak i w większych obiektach przemysłowych. **Wyświetlacz LCD zapewnia czytelne i dokładne dane o pobranej energii**, co pozwala na efektywne zarządzanie zużyciem energii i identyfikację potencjalnych oszczędności. Licznik **może być stosowany** w instalacjach domowych jak i w zakładach przemysłowych.

Cechy produktu:

- **Trójfazowy**, czteroprzewodowy, 4 moduły,
- **Jednokierunkowy**,
- **Standardowy montaż urządzenia w rozdzielnicy na szynie DIN 35mm**,

- Pomiar zużycia energii wyświetlany w kWh,
- Posiada wyświetlacz **LCD 6+1**, do monitorowania pomiarów,
- Zgodny z normami **IEC 62053-21 i DIN EN50022**,
- Prąd bazowy wynosi **10A**, prąd maksymalny **100A**,
- **Klasa dokładności 1.0**.

**Reset wskazań bez konieczności ponownej konfiguracji**

Licznik umożliwia resetowanie wskazań, co **pozwala na ponowne rozpoczęcie pomiaru zużycia energii od zera**. Funkcja usuwania danych **umożliwia wyczyszczenie zapisanych wskazań pomiarowych i rozpoczęcie nowego cyklu pomiaru energii**. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy zmianie użytkownika, kontroli okresowego zużycia energii lub zastosowaniu urządzenia jako podlicznika w instalacjach domowych i przemysłowych.