

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-orvaldi-v3000-sinus-2u-lcd-p-220722.html>



Zasilacz awaryjny ORVALDI V3000+ sinus 2U LCD

Cena brutto	3 032,99 zł
Cena netto	2 465,85 zł
Numer katalogowy	ZSIORVUPS0012
Kod producenta	ZSIORVUPS0012
Kod EAN	5904006036818
Port USB	Tak
Układ	Rackmount/Tower
Napięcie baterii	12 V
Regulacja napięcia wyjściowego	25%
Zimny start	Tak
Poziom hałasu	55 dB
Poziom THD prądu wyjściowego	10%
Typy wyjść AC	C19 panel,C13 panel
Pojemność baterii	9 Ah
Interfejs szeregowy	Tak
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Interfejs SCSI	RS-232
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Współczynnik szczytu	3:1
Słyszalny alarm	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Przebieg falowy	Sinus
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Pojemność stelaża	2U
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V

Moc rzeczywista	2700 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Ilość gniazd sieciowych	9 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Liczba baterii	6
Tryb ECO	Tak
Typ ekranu	LCD
Funkcje ochrony zasilania	Nadmiernego rozładowania,Przeładowanie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	88 mm
Szerokość produktu	438 mm
Głębokość produktu	630 mm
Diody LED	Tak
Waga produktu	32,2 kg
Kolor produktu	Czarny

Opis produktu

- Gwarancja: F024M